

## Konektorová deska CP22\_01



### Základní zapojení

označení konektoru	pin konektoru	svorka regulátoru	barva vodiče	funkce
X1	1	L	černá	silové napájení
	2	N	sv. modrá	
	3	nezapojen		
	PE	PE	zel. žlutá	
X2	1	U	hnědá	pohon
	2	V	sv. modrá	
	3	nezapojen		
	PE	PE	zel. žlutá	
X81	1	1	hnědá	+24V
	2	5	bílá	IN2
	3	3	modrá	0V
	4	2	černá	IN1
X82	1	nezapojen		
	2	11	bílá	OUT2
	3	12	modrá	0V
	4	10	černá	OUT1